

#### M.2(PCIe)转 2 口 SATA 6G 扩展卡





型号:IO-M2F1061-2I

### 产品简介

•该款扩展卡具备从 M.2 插槽的 PC 主机上通过 PCIe 协议同时扩展出 2 个 SATA 6G 接口,其 SATA 接口的数据传输速度可达 6.0Gbps,3.0Gbps,1.5Gbps。采用全新原装 Asmedia1061 芯片,具有高效兼容和性能稳定的特点,为提高 PC 主机性能和扩展容量提供了低成本解决方案。

# 特征

- •1-通道 M.2 PCI-Express 2.0 接口(B + M Key)。
- •支持 PCI-Express 数据传输率可达 5.0 /2.5 Gbps
- •符合总线主控修订 1.0 IDE ATA 控制器的编程接口。
- •符合串行 ATA AHCI(先进的主机控制器接口)规范版本 1.3。
- •支持消息信号中断(MSI)。
- •支持 SATA 3.0 传输速率高达 6Gbps。
- •支持通信速度 6.0Gbps,3.0Gbps,1.5Gbps。
- •支持可编程的发射机的信号水平。
- •支持 Gen1m 和 Gen2m SATA PHY。
- •支持两个 SATA 端口。
- •支持本地命令队列(NCQ)
- •支持端口增加
- •支持 SATA 端口进行热插拔

#### 系统需求

- •Windows Server 2003,2003,2008,2003
- •Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
- •Linux 2.6.20 及以上
- •Mac OS 10.3 或更高版本



# 包装清单

1 x M.2(PCle)转 SATA 6G 适配器

1 x 用户手册

1 x SATA 线缆